

## XTZ CLASS-A100 D3

*Klass A integrerad High-End förstärkare*



Class A100 D3 är en integrerad förstärkare som vidarebefordrar högkvalitetsljud till högtalarna. Class A100 D3 ger dig möjlighet att enkelt välja mellan Klass A drift för maximal ljudkvalité eller Klass AB för maximal effekt. En robust men ändå teknisk avancerad produkt ger en perfekt balans mellan hög prestanda och lång livslängd. Detta borgar för en njutningsfull och beskyddsfri användning i många år.

Class A100 D3 är förbättrad på många punkter.

En helt ny kretskortslayout. Skärmdade delar för de olika delarna. Förbättrad nätdel och försteg. Förstärkaren är påkostad för att ge en maximal ljudkvalité. Alla ingångar och högtalarkontakter är guldplätterade och av hög kvalitet. En kraftig ringkärnetransformator bidrar till en effektiv strömförsörjning. 4 st slutstegstransistorer per kanal (8 st totalt) sörjer för att förstärkaren klarar höga strömuttag. Switchning mellan ingångar / signalkällor sker via förgyllda kontaktrelä som ger låg distortion samt kortast möjliga signalväg genom förstärkaren.

Vi har även gett efter lite när det gäller kunders önskemål och försett A100 D3 med ett RIAA-försteg - Både MC och MM.

Nya funktion är möjlighet till att dimma displayen och standby från fjärrkontrollen.

För förstärkaren och förstärkaren är serarata, så att Class A-100 kan användas som ett rent effektslutsteg.



### Färger:

Svart

Svart/Silverwhite

Silverwhite

### SPECIFIKATIONER

- Effekt: Klass AB 2x110W 8 ohm RMS • 2x180W 4 ohm RMS • Effekt Klass A 2x50W 8 ohm RMS
- Weight: 22 kg • Dimensions : 16 x 45 x 47 cm (HxBxD) • Kabinett, volume ratt och fjärrkontroll i aluminium
- Fullt balanserad låg-distortion kretskortsdesign • Fullt balanserad låg-distortion kretskortsdesign
- Förgyllda kontaktrelä för switchning av signal/ljudkälla • Stor tydlig VFD (vacuum fluorescent display)
- Distortion: < 0.03% (20Hz to 20kHz, 10W) • Ingångs känslighet : 1.0Vrms • Dämpnings koefficient: > = 100
- Ingångsimpedans: 20 kohms • 4 st slutstegstransistorer per kanal och ringkärnetransformator
- 4 st Line in • 1 st Optical digital input • 4 st Coaxialingångar • Pre Out (Utgång för extern förstärkare) • Amp In (använd förstärkaren som slutsteg) • Rec Out • Phono in • Guldplätterade RCA kontakter • Kraftiga guldplätterade högtalarkontakter för banankontakt, gaffelkontakt samt skruvkontakt • Dac A/D 1955 •

